

Karta Katalogowa Konwerter Husar KSL 100



PRZEZNACZENIE, CECHY URZĄDZENIA

Konwerter KSL 100 jest to transformator służący do podłączenia urządzeń z wejściem linii głośnikowych 100V. Konwerter pozwala na regulowanie poziomu mocy wyjścia w zakresie od 0 do 1,5V. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego zapewniającego izolację.

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	Transformator 100V
Sygnal wyjścia	0-1,5V
Złącze wejścia	Złącze śrubowe głośnikowe (100V)
Złącze wyjścia	2xRCA
Zakres temperatury pracy	0°C do +50°C
Wymiary	150 x 80 x 60 (mm)
Waga	0,5kg