

# KONWERTER KSL 100



**GRUPA PRODUKTOWA**  
HUSAR PA

**PRODUKTY W RAMACH SERII**  
KONWERTER KSL 100



Zeskanuj, aby poznać więcej  
szczegółowych informacji  
dotyczących spełnianych  
norm i badań tego produktu

**Konwerter KSL 100** jest to transformator napięcia służący do podłączenia do wejść urządzeń SR (Systemu Rozgłoszeniowego) sygnału z linii głośnikowych 100V. Konwerter pozwala na płynne regulowanie poziomu mocy wyjścia w zakresie od 0 do 1,5V. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego zapewniającego izolację.

## DANE TECHNICZNE KONWERTERA KSL 100

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	Transformator 100 V
Sygnal wyjścia	0-1,5 V
Złącze wejścia	śrubowe głośnikowe (100 V)
Złącze wyjścia	2× RCA
Zakres temperatury pracy	0°C do +50°C
Wymiary [mm]	150 × 80 × 60 (wys. x szer. x gł.)
Waga	0,5 kg

Niniejsza karta katalogowa ma charakter handlowy. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych dokumentem referencyjnym jest dokumentacja techniczno-ruchowa do uzyskania u producenta. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów, specyfikacji i charakterystyki wyrobu. Wymiary produktów opcjonalnych, produkowanych na zamówienie, będą miały inne wymiary niż przedstawione w niniejszej karcie.

