

# INTERKOM KASOWY Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ HUSAR IKPI



## PRODUKTY W RAMACH SERII HUSAR PA



Zeskanuj, aby poznać więcej  
szczegółowych informacji  
dotyczących spełnianych  
norm i badań tego produktu

- ✓ Wysokiej jakości interkom przeznaczony do stosowania w okienkach kasowych
- ✓ Dołączony wzmacniacz pętli indukcyjnej pozwalający osobom używającym aparatów słuchowych prowadzić rozmowę z operatorem systemu
- ✓ Funkcja blokady szumów i trzasków zapewnia czysty i wyraźny dźwięk
- ✓ Automatyczne wykrywanie stanu pracy i automatyczna korekta sygnału
- ✓ Praca w układzie full duplex
- ✓ Regulacja głośności po master i slave z dotykowego panelu w pulpicie mikrofonowym

## DANE TECHNICZNE INTERKOMU KASOWEGO Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ **HUSAR IKPI**

| Parametry techniczne |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Interkom             | Praca w układzie full duplex         |
| Regulacja głośności  | Oddzielnie dla stacji master i slave |
| Wymiary Master       | 160mm × 90mm × 42mm                  |
| Wymiary Slave        | Ø 90mm × 22mm                        |
| Audio Master         | 2W, czułość mikrofonu 36dBB          |
| Audio Slave          | 3W, czułość mikrofonu 58dB           |
| Zasilanie            | DC 12V                               |
| Pobór mocy           | ≥6W                                  |

Niniejsza karta katalogowa ma charakter handlowy. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych dokumentem referencyjnym jest dokumentacja techniczno-ruchowa do uzyskania u producenta. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów, specyfikacji i charakterystyki wyrobu. Wymiary produktów opcjonalnych, produkowanych na zamówienie, będą miały inne wymiary niż przedstawione w niniejszej karcie.

