

KONWERTER KSL 100



GRUPA PRODUKTOWA
HUSAR PA

PRODUKTY W RAMACH SERII
KONWERTER KSL 100



Zeskanuj, aby poznać więcej
szczegółowych informacji
dotyczących spełnianych
norm i badań tego produktu

Konwerter KSL 100 jest to transformator napięcia służący do podłączenia do wejść urządzeń SR (Systemu Rozgłoszeniowego) sygnału z linii głośnikowych 100V. Konwerter pozwala na płynne regulowanie poziomu mocy wyjścia w zakresie od 0 do 1,5V. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego zapewniającego izolację.

DANE TECHNICZNE KONWERTERA KSL 100

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	Transformator 100 V
Sygnal wyjścia	0-1,5 V
Złącze wejścia	Śrubowe głośnikowe (100 V)
Złącze wyjścia	2× RCA
Zakres temperatury pracy	0°C do +50°C
Wymiary	150 mm x 80 mm x 60 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	0,5 kg

Niniejsza karta katalogowa ma charakter handlowy. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych dokumentem referencyjnym jest dokumentacja techniczno-ruchowa do uzyskania u producenta. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów, specyfikacji i charakterystyki wyrobu. Wymiary produktów opcjonalnych, produkowanych na zamówienie, będą miały inne wymiary niż przedstawione w niniejszej karcie.

